

- ①DIST 歪の調整 (増幅率)
- ②FILT トーンの調整 (ハイカット周波数の移動と高音域のオープン)
- ③VOL 出力の調整

内部調整

- ④「EDGE」の調整
- 内部半固定抵抗によって歪のエッジの形を変えることができます。
これにより、柔らかい歪の音からエッジの効いた歪の音までカバーできます。

付属品 (内容物)

- 006P バッテリー x1 個 (内部に収めてありますが、シュリンクを付けたままですので、御使用前にスナップに取り付けてください。)
- ゴム足 x4 個
- 内部調整用ドライバー x1
- 保証書 (無償保証規定)、取扱説明書 (本書)、安全にお使いになるしおり

仕様

- インプット : 1入力 / インピーダンス: 約1M Ω
- アウトプット : 1出力 / インピーダンス: 約10k Ω 以上
- 消費電流 : 5mA (DC9v)
- 入力電圧 : DC9v (センターマイナス)
- 本体寸法 : 76mm (幅) x 113mm (奥) x 50mm (高)
- 重量 : 250g
- 内部電池 : 006P

※内部電池が安定化されたパワーサプライをお使いください。ACアダプター直接接続の場合、電源のノイズがシグナルに乗る場合があります。
※品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。
※手作業で塗装していますので、多少の色ムラ、埃の混入が出る場合がございます。
※印字はレーザーにより焼き付け後色入れを行っています。多少のムラ、カスレが出る場合があります。ご了承下さい。
※塗装、梱包には十分注意を払っていますが製造過程で多少塗装に剥がれが出る場合があります。ご了承下さい。